INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED CEILING LIGHT(STARLIGHT)
VT-7128

LINKABLE

UP TO 60 UNITS TOGETHER

2 YEARS WARRANTY

TECHNICAL DATA:

SKU	POWER(W)	COLOR TEMPERATURE (K)	LUMENS (Lm)	BODY COLOUR	CRI	CCT	PF	Dimmable	IP	INPUT POWER	LIFESPAN(Hrs)	DIMENSION(MM)
6320	8W	2000-4000K	900Lumens	WHITE	>80	COLOUR CHANGE	>0.5	YES	IP20	AC220-240V,50/60Hz	20,000hours	300*300*29.5mm
6329	8W	2000-4000K	900Lumens	BLACK	>80	COLOUR CHANGE	>0.5	YES	IP20	AC220-240V,50/60Hz	20,000hours	300*300*29.5mm
6330	8W	2000-4000K	900Lumens	GOLD	>80	COLOUR CHANGE	>0.5	YES	IP20	AC220-240V,50/60Hz	20,000hours	300*300*29.5mm

INTRODUCTION & WARRNATY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24Hours a day would void the warranty. This product is warrantedfor manufacturing defects only.

INNOVATIVE LED LIGHTING

INSTALLATION INSTRUCTION(SINGLE UNIT)



Step1: Take down the LED panel.



Step2: a) Mount the canopy
b) Then unscrew and take down the screw

Step3: Plug in the wire, wire Live match terminal box L, wire Neutral match terminal box N



Step4: a)Connect the male plug on the driver and from the driver plug in to the female plug on the LED panel.
b)Fix the LED panel on the canopy & lock the screw

MULTIPLE UNITS INSTRUCTIONS - LINKABLE

Remarks: Maximum can connect up to 480W(60units)

Matching Operation: Press the button for 2 seconds after powering the light source (lamp) on within 6 seconds. When the lights flash is observed on the lamp, power the light source off for 10 seconds, then repeat the matching operation. The previous matching remote control will be unmatched automatically when a new remote-control matching succeeds.

Step1: Select the desired pattern arrangement

Step2: Take down the LED panel.



Step3: Mount the canopy & then unscrew and take down the screw



Step4: Pry open the right holes based on your pattern



Step5: Plug in the wire, wire Live match terminal box L, wire Neutral match terminal box N



Step6: a)Connect the male plug on the driver and from the driver plug in to the female plug on the LED panel.
b) Fix the LED panel on the canopy one by one
c)Lock the screw one by one

INNOVATIVE LED LIGHTING

(FR) INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conserver ce manuel à portée de main pour référence future. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux

La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte ou des usures anormales. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

INSTALLATION POUR UN SEUL DISPOSITIFS:

Étape 1: Retirer le panneau LED.
Étape 2: a) Monter le couvercle.
b) Ensuite, dévisser et retirer la vis.
Étape 3: Branchez le fil, raccordez le conducteur sous tension à la sortie L de la boîte à bornes et le conducteur neutre - à la sortie N de la boîte à bornes.
Étape 4: a) Raccorder la prise mâle sur le pilote et de la fiche du pilote à la fiche femelle du panneau LED
b) Fixer les panneaux LED sur le couvercle.
c) Bloquer les vis.

INSTALLATION POUR PLUSIEURS DISPOSITIFS (RACCORDABLE)

Observations: Les nombre maximum de panneaux qui peuvent être raccordés est jusqu'à 480W (60 dispositifs)
Raccordement: Appuyez sur le bouton «Image» pendant 2 secondes dans les 6 secondes suivant la mise sous tension de la source lumineuse (la lampe). Si les lumières clignotent une fois, le raccordement a été réussi. Si le raccordement a échoué, éteignez la source de lumière pendant 10 secondes, puis répétez l'opération. Le précédent contrôle remoto connecté antérieurement sera automatiquement supprimée lorsque la nouvelle télécommande sera raccordée avec succès.

Étape 1: Choisir le circuit préféré.
Étape 2: Retirer le panneau LED
Étape 3: a) Monter le couvercle.
b) Ensuite, dévisser et démonter le vis.
Étape 4: Ouvrir les trous droits de votre circuit.
Étape 5: Brancher le fil, raccorder le conducteur sous tension à la sortie L de la boîte à bornes et le conducteur neutre - à la sortie N de la boîte à bornes.
Étape 6: a) Raccorder la prise mâle sur le pilote et de la fiche du pilote à la fiche femelle du panneau LED (un par un)
b) Fixer les panneaux LED sur le couvercle un par un
c) Bloquer les vis une à une.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(DE) EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank für den Kauf unserer V-TAC Produkte. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und gekauft haben, V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich

nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Installation oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schränkt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

EINZIGE BEI EINER EINHEIT:
Schritt 1: Nehmen Sie die LED-Konsole herunter.
Schritt 2: a) Montieren Sie das Gehäuse.
b) Anschließend lösen Sie die Schraube und nehmen Sie sie ab.
Schritt 3: Stecken Sie das Kabel ein, schließen Sie den Live-Match-Anschlusskasten L an, schließen Sie den Neutral-Match-Anschlusskasten N an.
Schritt 4: a) Verbinden Sie den Stecker mit dem Mitnehmer und vom Mitnehmer-Stecker mit der Buchse an der LED-Konsole.
b) Befestigen Sie die LED-Konsole auf dem Gehäuse.
c) Drehen Sie die Schraube fest zu.

EINZIGE BEI MEHRERER EINHEITEN (MÖGLICHER VERBINDUNG):
Anmerkungen: Die maximale Anzahl der Konsolen, die verbunden werden können, ist bis zu 480W (60 Einheiten).
Verbindungsvorgang: Drücken Sie die Taste "Image" für 2 Sekunden innerhalb von 6 Sekunden nachdem Sie die Lichtquelle (Lampe) eingeschaltet haben. Wenn die Lichter einmal blinken, ist die Verbindung erfolgreich. Wenn die Verbindung fehlschlägt, schalten Sie die Lichtquelle für 10 Sekunden aus und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang. Die zuvor verbundene Fernbedienung wird automatisch deaktiviert, wenn eine neue Fernbedienung erfolgreich verbunden worden ist.

Schritt 1: Wählen Sie das gewünschte Muster aus.
Schritt 2: Nehmen Sie die LED-Konsole herunter
Schritt 3: a) Montieren Sie das Gehäuse.
b) Anschließend lösen Sie die Schraube und nehmen Sie sie ab.
Schritt 4: Öffnen Sie die richten Öffnungen entsprechend Ihrem Muster.
Schritt 5: Stecken Sie das Kabel ein, schließen Sie den Live-Match-Anschlusskasten L an, schließen Sie den Neutral-Match-Anschlusskasten N an.
Schritt 6: a) Verbinden Sie den Stecker mit dem Mitnehmer und vom Mitnehmer-Stecker mit der Buchse an der LED- Konsole (eins nach dem anderen).
b) Befestigen Sie die LED-Konsolen nacheinander auf dem Gehäuse
c) Drehen Sie die Schrauben nacheinander fest zu.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(BG) ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте светодиодния продукт на Bin-Tec (V-TAC). Bin-Tec (V-TAC) ще ви осигурят по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви посрещнат по най-добрия начин.

Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по какъвто и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукта в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ЕДИНСТВЕНО ЗА ЕДИН ИЗТОЧВАНЕ:

Етап 1: Свалете светодиодния панел.
Етап 2: а) Монтирайте капака.
б) После развийте и извадете винта.
Етап 3: Включете проводника, свържете фазата с изхода L на клемната кутия, а нулата - с изхода N на клемната кутия.
Етап 4: а) Свържете щепсела на задвижващото и от задвижващото го вкарайте в розетката на светодиодния панел.
b) Фиксирайте светодиодния панел на таван.
c) Фиксирайте винтовете един по един.

МОНТАЖ ПРИ МНОГОЛЕН УСТРОЙСТВА (С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ)

Забележки: Максималният брой панели, които могат да бъдат свързани, е до 480W (60 устройства).

Свързване: Натиснете бутона "Image" и го задържете натиснат 2 секунди в рамките на 6 секунди от запалването на светлинния източник (лампата). Ако лампите примигват веднъж, свързването е било успешно. Ако свързването е неуспешно, изключете светлинния източник за 10 секунди, след което повторете операцията по свързване. Свързаното преди това дистанционно управление се раздвижва автоматично, когато новото дистанционно управление се свърже успешно.

Етап 1: Изберете предпочитаната схема.
Етап 2: Свалете светодиодния панел.
Етап 3: а) Монтирайте капака.
б) После развийте и извадете винта.
Етап 4: Отворете дясните отвори на Вашата схема.
Етап 5: Включете проводника, свържете фазата с изхода L на клемната кутия, а нулата - с изхода N на клемната кутия.
Етап 6: а) Свържете щепсела на задвижващото и от задвижващото го вкарайте в розетката на с вятрадушния панел (един по един).
b) Фиксирайте светодиодните панели на таван един по един.
c) Фиксирайте винтовете един по един.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(HR) UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili svjetiljku tvrtke Vi-TAC (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) vam pružiti najbolju moguću radnu. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomogniu na najbolji način.

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno poništava jamstvo nevažećim. Jamstvo za ovaj proizvod samo je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom izrjvne proizvodnje.

UGRADNJA KOD JEDNOG UREĐAJA:

Faza 1: Uklonite LED ploču.
Faza 2: a) Montirajte tijelo.
b) Nakon toga, izvadite vijak.
Faza 3: Priključite vodič, spojite fazu s kontaktom L na priključnoj kutiji a nulu - s kontaktom N na priključnoj kutiji.
Faza 4: a) Spojite utikač pogona i iz pogona ga usmjerite u fasung LED ploče.
b) Učvrstite LED ploču na tijelo.
c) Zategnite vijak.

UGRADNJA KOD NEKOLIKO UREĐAJA (S MOGUĆNIM POVEZIVANJEM)

Napomene: Maksimalni broj ploča, koje se mogu spojiti je do 480 W (60 uređaja).
Spajanje: Pritisnite gumb "Image" i držite ga pritisnutim za 2 sekunde u roku od 6 sekundi od paljenja izvora svjetlosti (svjetiljke). Ako svjetiljka trepne jednom, spajanje je uspješno. Ako spajanje nije obavljeno uspješno, isključite izvor svjetlosti 10 sekundi, a zatim ponovite postupak spajanja. Prethodno spojeni daljinski upravljač automatski će se odspojiti, kada novi daljinski upravljač se uspješno spoji.

Faza 1: Odaberite željenu shemu.
Faza 2: Uklonite LED ploču.
Faza 3: a) Montirajte tijelo.
b) Nakon toga odvrnite i izvadite vijak.
Faza 4: Otvorite desne otvore Vaše sheme .
Faza 5: Priključite vodič, spojite fazu s kontaktom L na priključnoj kutiji a nulu - s kontaktom N na priključnoj kutiji.
Faza 6: a) Spojite utikač pogona i iz pogona ga usmjerite u fasung LED ploče (jedan po jedan).
b) Učvrstite LED ploče tijela jedno po jedno.
c) Zategnite vijke jedan po jedan.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(PT) INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe servir da melhor maneira possível.

A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO:

1ª etapa: Remova o painel de LED.
2ª etapa: a) Fixe a tampa.
b) Em seguida, desaperte e retire o parafuso.
3ª etapa: Ligue o fio, ligue a fase com a saída L da caixa de terminais, e o zero com a saída N na caixa de terminais.
4ª etapa: a) Ligue a ficha da unidade de movimentação e a partir dal, cloque-a na tomada do painel LED.
b) Fixe o painel LED no corpo.
c) Fixe o parafuso.

INSTALAÇÃO DE VÁRIOS DISPOSITIVOS (COM POSSÍVEL CONEXÃO)

Notas: O número máximo de painéis que podem ser conectados é até 480W (60 dispositivos).
Conexão: Pressione o botão "Image" e segure-o por 2 segundos dentro de 6 segundos depois de acender a fonte luminosa (a lâmpada). Se as luzes piscarem uma vez, então a conexão foi bem-sucedida. Se a conexão não for bem-sucedida, desligue a fonte de luz por 10 segundos, em seguida, repita a operação de conexão. O controlo remoto conectado anteriormente desconecta-se automaticamente quando o novo controlo remoto se conectar com êxito.

1ª etapa: Selecione o esquema preferido.
2ª etapa: Remova o painel de LED.
3ª etapa: a) Instale o corpo.
b) Em seguida, desaperte e retire o parafuso.
4ª etapa: Abra as aberturas direitas de seu esquema.
5ª etapa: Ligue o fio, ligue a fase com a saída L da caixa de terminais, e o zero com a saída N na caixa de terminais.
6ª etapa: a) Ligue a ficha da unidade de movimentação e a partir dal, cloque-a na tomada do painel LED (um por um).
b) Fixe os painéis LED no corpo um por um.
c) Fixe os parafusos um por um.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(NL) BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgálatot. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy helyi viselőjéhez, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításával és szerelésével. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

EGY EGYSÉG SZERELÉSE:

1. Lépés: Vegye le a LED panelt.
2. Lépés: a) Szerelje fel a borítót.
b) Ezután csavarja le és vegye le a csavart.
3. Lépés: Csatlakoztassa a vezetéket, a vezetékes fázis kösse össze a csatlakozódoboz L kimenetével, és a nullás vezetéket a csatlakozódoboz N kimenetével.
4. Lépés: a) Csatlakoztassa a hüvelyes csatlakozót a vezetőhöz és vezetőtől kapcsolja a LED panel hüvelyes csatlakozóhoz.
b) Rögzítse a LED panelt a borítói testen.
c) Rögzítse a csavart.

TÖBB EGYÉSG SZERELÉSE (ÖSSZEKAPCSOLHATÓ)

Megjegyzések: A maximális panelek száma legfeljebb 480 W-ig lehet (60 egység).
Kapcsolási műveletek: Nyomja meg a "Kép" gombot 2 másodpercig a fényforrás (lámpa) bekapcsolása után 6 másodperccen belül. Ha a lámpák villognak egyszer, akkor a kapcsolás sikerült. Ha a kapcsolás sikertelen, kapcsolja ki a fényforrást 10 másodpercre, majd ismételje meg a megfelelő műveletet. Az előzően kapcsolt távirányító automatikusan kikapcsol, amikor az új távirányító sikeresen összekapcsolt.

1. Lépés: Válassza ki a kívánt mintát.
2. Lépés: Vegye le a LED panelt.
3. Lépés: a) Szerelje fel a borítói testet.
b) Ezután csavarja le és vegye le a csavart.
4. Lépés: Próbálja meg kinyitni a mintájának jobb nyílásait.
5. Lépés: Csatlakoztassa a vezetéket, a vezetékes fázis kösse össze a csatlakozódoboz L kimenetével, és a nullás vezetéket a csatlakozódoboz N kimenetével.
6. Lépés: a) Csatlakoztassa a hüvelyes csatlakozót a vezetőhöz és vezetőtől kapcsolja a LED panel hüvelyes csatlakozójához (egyenként).
b) Rögzítse a test LED paneljeit egyenként.
c) Rögzítse a csavart egyenként.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(IT) INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.

La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

INSTALLAZIONE PER UNITÀ SINGOLA:

Passo 1: Rimuovere il pannello LED.
Passo 2: a) Montare il corpo.
b) Quindi svitare e rimuovere la vite.
Passo 3: Collegare il cavo, collegare la fase con il terminale L alla morsettiera e azzerare con il morsetto N della morsettiera.
Passo 4: a) Collegare la spina maschio sul driver e dal connettore del driver alla presa femmina sul pannello LED.
b) Fissare il pannello LED sul corpo.
c) Fissare la vite.

INSTALLAZIONE PER PIÙ UNITÀ (COLLEGABILI)

Note: Il numero massimo di pannelli che possono essere collegati è fino a 480 W (60 unità).
Collegamento: Premere il tasto "Immagine" per 2 secondi dopo aver acceso la fonte di luce (lampada) entro 6 secondi. Se le luci lampeggiano una volta, la connessione è avvenuta correttamente. Se la connessione non è riuscita, spegnere la fonte di luce per 10 secondi, quindi ripetere l'operazione di connessione. Il telecomando collegato in precedenza si disconnetterà automaticamente quando il nuovo telecomando viene collegato correttamente.

Passo 1: Scegliere lo schema preferito.
Passo 2: Rimuovere il pannello LED.
Passo 3: a) Montare il corpo.
b) Quindi svitare e rimuovere la vite.
Passo 4: Aprire i fori giusti in base allo schema scelto.
Passo 5: Collegare il cavo, collegare la fase con il terminale L alla morsettiera e azzerare con il morsetto N della morsettiera.
Passo 6: a) Collegare la spina maschio sul driver e dal connettore del driver alla presa femmina sul pannello LED (una alla volta).
b) Fissare il pannello LED sul corpo uno alla volta.
c) Fissare le viti una alla volta.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(RO) INTRODUCERE, GARANȚIA

Vă mulțumim că ați ales și v-ați cumpărat acest produs de iluminat cu diodă al V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizând-o în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare și păstrați-le pe viitor. Dacă aveți o altă putere să fie necesar să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătura cu dealer-ul nostru sau cu comercianta/ul de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt disponibil să vă servească în modul cel mai bun posibil.

Garanția este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziționării produsului. Garanția lină nu se aplică cu privire la daunele rezulte de instalare incorectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanțile pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatarea continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

MONTAREA A UNUI SINGUR DISPOZITIV:

Pasul 1: Scoateți panoul cu diode LED.
Pasul 2: a) Montați corpul dispozitivului.
b) Ulterior, deșurubați și scoateți șurubul.
Pasul 3: Conectați cablul, legați faza la cablul L al clemei, iar firul de nul – la cablul N al clemei.
Pasul 4: a) Conectați dinversi la priză și introduceți-l apoi în roseta panoului diodelor LED.
c) Fixați șurubul.

MONTAREA A MAI MULTOR DISPOZITIVE (CU POSIBILITATEA DE INTERCONECTARE)

Observații: Numărul total al panourilor care pot fi conectate: până la 480W (60 dispozitive).
Conectarea: Apăsați butonul "Imagine" și țineți-l apăsat timp de 2 secunde din cele 6 secunde după aprinderea sursei de lumină (a lămpii). Dacă lămpile clipesc o dată, înseamnă că conectarea a fost reușită. Dacă conectarea nu a fost reușită, deconectați sursa de lumină pentru un interval de 10 secunde și apoi repetați operațiunea de conectare. Astfel, controlul de la distanță conectat anterior, se va dezbina în mod automat după conectarea reușită a noului control de la distanță.

Pasul 1: Alegeți-vă schema preferată.
Pasul 2: Scoateți panoul cu diode LED.
Pasul 3: a) Montați corpul.
b) Ulterior, deșurubați și scoateți șurubul.
Pasul 4: Deschideți orificiile din partea dreaptă a schemei dumneavoastră.
Pasul 5: Conectați cablul, legați faza la cablul L al clemei, iar firul de nul – la cablul N al clemei.
Pasul 6: a) Conectați dinversi la priză și introduceți-l apoi în roseta panoului diodelor LED (unul câte unul).
b) Fixați panourile diodelor LED la corpul dispozitivului (unul câte unul).

INNOVATIVE LED LIGHTING

(EL) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επλέξατε και αγοράσατε το φωτοδιόδιο προϊόν της Bi-TAK (V-TAC). Η Bi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας πριν τοποθετήσετε και διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο κοντά σας για μελλοντικές αναφορές. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που προκλήθηκαν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή οποιουδήποτε τύπου φυσικής φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση σε κάθε είδους ζημιές σε κάθε επιφάνειες λόγω λάθους αφαιρέσεων τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο το ελαττώματα της παραγωγής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βήμα 1: Αφαιρέστε τον πίνακα LED.
Βήμα 2: α) Τοποθετήστε το σώμα.
β) Στη συνέχεια ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα.
Βήμα 3: Συνδέστε το καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο με τον ακροδέκτη L του κύριου ακροδεκτών, και το καλώδιο μηδέν με τον ακροδέκτη N του κύριου ακροδεκτών.
Βήμα 4: α) Συνδέστε τη βύσμα οδήγησης στο βύσμα του τροφοδοτικού συνδέστε στο θηλυκό βύσμα του πίνακα LED.
β) Στερεώστε τους πίνακες LED στο σώμα.
γ) Βιδώστε τις βίδες μία μία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΑΠΛΑΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)

Σημειώσεις: Ο μέγιστος αριθμός πάνελ που μπορούν να συνδεθούν είναι μέχρι 480 W (60 συσκευές).
Σύνδεση: Πατήστε το κουμπί "Image" για 2 δευτερόλεπτα αφού ενεργοποιήσετε την φωτεινή πηγή (λυχνία) εντός 6 δευτερολέπτων και κρατήστε το πατημένο. Όταν οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν μία φορά, η συνάντηση έγινε επιτυχής. Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, απενεργοποιήστε την φωτεινή πηγή για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία συνάντησης. Το προηγουμένως συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο αποσυνδέεται αυτόματα όταν το νέο τηλεχειριστήριο συνδεθεί με επιτυχία.

Βήμα 1: Επιλέξτε το προτιμώμενο σχήμα.
Βήμα 2: Αφαιρέστε τον πίνακα LED.
Βήμα 3: α) Τοποθετήστε το σώμα.
β) Στη συνέχεια ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα.
Βήμα 4: Ανοίξτε τις δεξιές οπές σύμφωνα με βάση το σχέδιό σας.
Βήμα 5: Συνδέστε το καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο με τον ακροδέκτη L του κύριου ακροδεκτών, και το καλώδιο μηδέν με τον ακροδέκτη N του κύριου ακροδεκτών.
Βήμα 6: α) Συνδέστε το φρεσνικό βύσμα του τροφοδοτικού και από το τροφοδοτικό συνδέστε στο θηλυκό βύσμα του πίνακα LED. (ένα ένα).
β) Στερεώστε τους πίνακες LED στο σώμα ένα ένα.
γ) Βιδώστε τις βίδες μία μία.

(PL) WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać tej instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.

Gwarancja ważna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadmierzającego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub demtażacji. Łączny czas świecenia oprawy w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. Eksploatacja produktu przez 24 godziny powoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z procesu tłowiczych w produkcie.

MONTAŻ W PRZYPADKU JEDNEGO URZĄDZENIA:

Krok 1: Zdejmij panel LED.
Krok 2: a) Zamontuj obudowę.
b) Następnie odkręć i usuń śrubę.
Krok 3: Podłącz przewód, podłącz przewód fazowy do wyjście L skrzynki zaciskowej, przewód neutralny - do wyjście N skrzynki zaciskowej.
Krok 4: a) Podłącz wtyczkę męską sterownika, następnie od sterownika podłącz do wtyczki żeńskiej na panelu LED
b) Zamocuj panel LED na obudowie.
c) Przymocuj śrubę.

MONTAŻ W PRZYPADKU KILKU URZĄDZEŃ (Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA)

Uwagi: Możliwe podłączenie paneliów maksymalnie do 480W (60 urządzeń).
Podłączenie: Naciśnij przycisk "Image" przez 2 sekundy w ciągu 6 sekund po włączeniu źródła światła (lampy). Gdy lampy migają raz, dopasowanie udało się. Jeśli dopasowanie nie udało się, wyłącz źródło światła na 10 sekund, następnie powtórz operację podłączenia. Wstępnie podłączony pilot zdalnego sterowania odłączy się automatycznie po pomyślnym dopasowaniu nowego pilota sterowania zdalnego.

Krok 1: Wybierz preferowany schemat.
Krok 2: Zdejmij panel LED.
Krok 3: a) Zamontuj obudowę.
b) Następnie odkręć i usuń śrubę.
Krok 4: Otwórz prawe otwory wg Twojego schematu.
Krok 5: Podłącz przewód, podłącz przewód fazowy do wyjście L skrzynki zaciskowej, przewód neutralny - do wyjście N skrzynki zaciskowej.
Krok 6: a) Podłącz wtyczkę męską sterownika, następnie od sterownika podłącz do wtyczki żeńskiej na panelu LED (jeden po drugim).
b) Przymocuj panele LED na obudowie jeden po drugim.
c) Przymocuj śruby jedna po drugiej.

INNOVATIVE LED LIGHTING

(ES) INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la bombilla de diodos emisores de luz de V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Rellénos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas futuras. Si tiene otra pregunta, por favor, contacte con el proveedor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible.

La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación y instalación incorrecta del producto. Los productos son adecuados para explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

INSTALACIÓN DE UNA SOLA UNIDAD:

Paso 1: Quite el panel de circuito de diodo emisor de luz (LED).
Paso 2: a) Instale la cubierta.
b) Destornille y saque el tornillo.
Paso 3: Enchufe el cable, conecte la fase con el terminal L de la caja de bornes y el neutro, con el terminal